



➤ Equipo enfocado a la protección del medio ambiente y de bajo consumo de combustible.



## GENERADOR LONCIN LC8000 DC

Generador semi profesional a gasolina, robusto, compacto y versátil. Utiliza regulador automático de tensión (AVR) para mantener automáticamente la estabilidad del voltaje durante la carga, proporcionando una potencia suave, que es de crucial importancia para que no le afecten las fluctuaciones de voltaje.

### MOTOR DE ALTO RENDIMIENTO

Alto rendimiento con bajo consumo de combustible gracias a su motor con válvulas sobre culata (OHV).



### CHASIS DE PROTECCIÓN

Equipo con chasis de protección compacto y liviano, para fácil transporte. Con sistema de amortiguación de vibración.



### BREAKER

Interruptor automático que protege al motor de sobrecargas.



### SALIDA DE TOMACORRIENTES

Posee 2 salidas industriales tipo Nema y 1 salida europea con protector. Incluye kit de enchufes y mantenimiento.





## ➤ GENERADOR LONCIN LC8000 DC

Equipo con un sistema de encendido rápido que le entrega una mayor facilidad en la operación. Posee un sensor de aceite que evita que el motor sea operado con un bajo nivel del lubricante proporcionándole una mayor protección.



## ➤ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



| MODELO              | LC8000 DC                 |
|---------------------|---------------------------|
| Frecuencia          | 50 Hz                     |
| Potencia máxima     | 7,0 kVA                   |
| Potencia continua   | 6,0 kVA                   |
| Voltaje             | 220 V                     |
| Motor               | 16 HP                     |
| Tipo                | Monocilíndrico, 4 Tiempos |
| Refrigeración       | Por aire                  |
| Altura de trabajo   | 1.000 msnm                |
| Sistema de arranque | Partida eléctrica         |
| Consumo combustible | 2,6 L/h                   |
| Autonomía           | 7 h                       |
| Dimensiones         | 720 x 550 x 570 mm        |
| Peso                | 86 kg                     |
| Código interno      | 4407100008001             |